35011170 ver.02 2-01 C10-016

BUFFALO

HD-AVU2/A シリーズ

パソコンへのセットアップ

本紙では、本製品をパソコンで使用するときのセットアップ手順を説明します。

Windows パソコンで NTFS 形式にフォーマットした場合、残量表示ランプは正常に動作しません（ランプが点灯しません）。あらかじめご了承ください。
※本紙に記載の手順でセットアップして（FAT32 形式でフォーマットされた状態）使用されるときは、残量表示ランプが正常に動作します。

※本製品のパッケージ内容は、別紙「<レグザ>かんたん接続マニュアル」を参照してください。
※セットアップを行うときは、別紙「<レグザ>かんたん接続マニュアル」の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」の事項を必ずお守りください。

Step.1 パソコンに接続する

1 パソコンの電源を ON にして Windows や Mac OS を起動します。

2 AC アダプターを接続します。

3 USB ケーブルをパソコンと本製品へ接続します。

⚠注意

- **電源ランプが青色に点灯しない場合は、USB ケーブル、AC アダプターが正しく接続されているかを確認してください。**
- **「セットしたディスクに Mac OS X で読み込めないボリュームが含まれています」という内容のメッセージ（日本語と英語、または日本語のみ）が表示されたら、[続ける] または [OK] をクリックしてください。**
- **電源が「入」「待機時」は、パソコンの電源に連動して本製品の電源も「入」「待機時」になります。**
- **「ドライブを使うにはフォーマットする必要があります」と表示されたら、[キャンセル] をクリックしてください。**

Step.2 お使いのパソコンに最適な設定にする

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。OS によって手順が異なりますので、ご注意ください。

Windowsの場合

弊社ホームページから DiskFormatter をダウンロードして、FAT32 形式でフォーマットします。

1 弊社ホームページ（http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html）から DiskFormatter をダウンロードします。

2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、画面に従って DiskFormatter をインストールします。

3 [スタート] ─ [（すべての）プログラム] ─ [BUFFALO] ─ [DiskFormatter] ─ [DiskFormatter] を選択します。
※Windows 7/Vista をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい] または [続行] をクリックします。

4

※「このドライブには不正なパーティションが含まれています」と表示されたら、[はい] をクリックします。

5

①クリックします。
②[FAT32] を選択します。
③[フォーマット] をクリックします。

以降は画面に従ってフォーマットしてください。

※**1 ファイルの容量が 4GB 以上ファイルを保存する場合、本製品を NTFS 形式でフォーマットする必要があります。**NTFS 形式でフォーマットする手順は、画面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」をご覧ください。なお、**NTFS 形式でフォーマットすると、本製品の残量表示ランプが正しく表示されなくなります。**あらかじめご了承ください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

裏面へつづく

お使いのパソコンに最適な設定にする（つづき）

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。OSによって手順が異なりますので、ご注意ください。

Mac OSの場合

Mac OS 拡張形式で初期化します。

⚠注意

- **以下の手順を行うと本製品内のデータは全て削除されますので、必要に応じてバックアップを作成してください。**なお、本製品内には、Windows 用のソフトウェアが収録されています。削除してしまった場合は、右下「ソフトウェア」に記載の弊社ホームページからダウンロードできます。
- 本製品は FAT32 形式でフォーマットされています。そのため、Mac OS X 10.4 以降をお使いの場合は、初期化しなくても使用することもできますが、次の制限事項があります。Macintosh のみで使用する場合は、以下の手順で **Mac OS 拡張形式で初期化することをお勧めします。**
  - 4GB 以上のファイルを保存できません。
  - パソコンに接続してからマウントされるまでに数十秒かかることがあります。
  - Mac OS X 10.3 以前では使用できません。
- **Apple パーティションの FAT32 形式で初期化された場合、残量表示ランプは正常に動作しません（ランプが点灯しません）。**

1 デスクトップの [Macintosh HD] をダブルクリックします。

2 [アプリケーション] フォルダーの [ユーティリティ] フォルダーを開き、[ディスクユーティリティ] をダブルクリックします。

3

①本製品をクリックします。

②[パーティション] をクリックします。

③[1 パーティション] を選択します。

④[オプション] をクリックします。

※Mac OS X 10.3 以前の場合は、[オプション] がありません。そのまま 手順 5 へ進んでください。

4 [Apple パーティションマップ] を選択し、[OK] をクリックします。

5

①フォーマットに [Mac OS 拡張 (ジャーナリング)] を選択します。

②[適用] をクリックします。

6 [パーティション] をクリックします。

初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

※「Time Machine でバックアップを作成するために " (ボリューム名)" を使用しますか？」と表示されることがあります。Time Machine を使用してパソコンのバックアップを本製品に保存する場合は [バックアップに使用] をクリックし、Time Machine を設定してください【画面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」】。Time Machine を使用しない場合は [キャンセル] をクリックしてください。

7 デスクトップに本製品のアイコン ( ) が追加されていることを確認してください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

取り外しかた

パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外します。

パソコンの電源がONのとき

使用している OS によって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

⚠注意 **手順を守らないで取り外すと、本製品の故障の原因となったり、記録されたデータが破損する恐れがあります。**

■Windowsの場合

1 本製品を USB 接続したパソコンのタスクトレイに表示されているアイコン (、 、) をクリックしてから、表示されたメニューをクリックします。

USB 大容量記憶装置 - ドライブ (H:) を安全に取り外します ― クリックします。

16:36

2 安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されたら、Windows Vista/2000 では [OK] を、Windows 7/XP では ☒ をクリックします。

3 本製品をパソコンから取り外します。

■Mac OSの場合

1 デスクトップにある本製品のアイコン をゴミ箱にドラッグ & ドロップします。

2 本製品をパソコンから取り外します。

HD-AVU2/Aシリーズ　パソコンへのセットアップ

2010年3月8日　第2版発行　発行 株式会社バッファロー